

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации



Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.Р. Бадретдинов
_____ 2023 г.

Директор



Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.А. Сыров
_____ 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 100

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ГИЛЬОТИННОМ РЕЗАКЕ IDEAL ИОТ - 100

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе на гильотинном резаке IDEAL допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца, очередная проверка знаний требований охраны труда - не реже одного раза в 12 месяцев.
- 1.3. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.
- 1.4. Работник, выполняющий работы на гильотинном резаке Ideal должен соблюдать требования инструкции по эксплуатации машины и настоящей инструкции по охране труда.
- 1.5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять.
- 1.6. Оборудование и рабочее место следует держать в чистоте и порядке. Все приспособления, инструменты должны быть в исправном состоянии и находиться в отведённых для них местах.
- 1.7. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - опасность поражения электрическим током;
 - опасность травмирования движущимися частями оборудования, острыми краями бумаги;

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Получить задание на выполнение работы.
- 2.2. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.
- 2.3. При внешнем осмотре резака обратить внимание на исправность штепсельной вилки, целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.
- 2.4. Проверить защитные устройства, их комплектность. Все крышки должны быть установлены. Передний экран не должен самопроизвольно закрываться.
- 2.5. Обо всех недостатках и неисправностях оборудования, обнаруженных при осмотре, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их устранению.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1 Работать одновременно на резаке может только один работник. Безопасность реза обеспечивается защитным экраном и безопасной системой контроля двух рук, что позволяет уберечь от воздействия опасных факторов, которые могут привести к травме.
- 3.2 Для включения резака необходимо вставить вилку в розетку. Доступ к розетке должен быть свободным.
- 3.3 Установить главный переключатель в положение «1».
- 3.4 Вставить ключ в замок и повернуть вправо. Открыть защитный экран.
- 3.5 Настроить нужный размер с помощью цифровой клавиатуры.
- 3.6 Установить пачку бумаги к заднему упору и боковой направляющей.
- 3.7 Закрыть защитный экран.
- 3.8 Перед каждым резом необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов в зоне реза, которые могут повредить нож и нанести травму.
- 3.9 Нажать одновременно обе правые кнопки и удерживать их до тех пор, пока бумага полностью не отрежется.
- 3.10 Для остановки или прерывания реза надо опустить одну или обе кнопки.
- 3.11 При перерыве в работе, пропадании электроэнергии резак должен быть выключен. Для этого главный переключатель переводится в состояние «0».
- 3.12 Во время работы кабель питания должен быть защищен от перегрева, попадания масла и острых кромок.
- 3.13 При длительной работе на резаке может произойти перегрузка оборудования и

отключение резака. Чтобы возобновить работу, необходимо через некоторое время нажать кнопку-предохранитель, расположенную на панели.

3.14 Если качество реза ухудшилось, или нож застревает в стопке с бумагой, возможно, что затупился нож и требуется его замена. Необходимо доложить об этом работнику, обслуживающему резак.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума немедленно выключить оборудование.

4.4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать медицинскую помощь, сообщить руководителю, травмоопасную ситуацию сохранить до расследования причин происшедшего.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 Отключить питание резака поворотом главного выключателя в положение «О», вынуть питающий кабель из розетки.

5.2 Привести в порядок рабочее место.

5.3.Снять спецодежду и убрать ее в шкаф.

5.4.Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Разработал:

Заведующий
редакционно-издательским сектором



Кирилов А.В.

Согласовано

Зам. директора по АХР



Э. В. Гизитдинов

Специалист по ОТ



Ю. В. Скачкова